

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS MODELO:LLEM3000

A Luminária de Emergência 30 LEDs da Exatron (LLEM3000), acende automaticamente na falta de energia, produto indispensável para a segurança de ambientes como: casas, condomínios, escadarias, hall de entrada, fabricas, lojas, escolas e entre outros locais.



Produto



Características Técnicas

- 30 LED's alto brilho
- Tensão: 127-220 V~ 50/60Hz
- Bateria: 3,7 V - 1,2Ah Li-ion
- Recarregável - Função auto
- Temperatura de cor: 6500-7000 K
- Fluxo luminoso nominal: 170 lúmens (máx.) e 80 lúmens (mín.)
- Tempo de carga: aproximadamente 20h
- Duração da Bateria:
 - ☀ - Intensidade máxima até 3h
 - ☀ - Intensidade mínima até 6h
- Consumo máximo: 3W
- Temperatura ambiente de operação: 0°C a 40°C
- Grau de proteção: IP20
- Exclusivo sistema de proteção contra sobrecarga da bateria, estendendo a sua vida útil
- Proteção contra surtos na rede elétrica (8,6 J @ 2ms)
- Possui botão de teste
- Liga automaticamente na falta de energia elétrica
- Compartimento para guardar o cabo para melhor manuseio
- Cabo e plugue em conformidade com a portaria 136/2001 do INMETRO e NBR14136:2002
- Utilizar em ambientes internos ou externos (protegido de intempéries)



Fale conosco

Fone: 51 3357 5000
Fax: 51 3357 5032
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS

REV. 0